

Zasady bezpieczeństwa podczas włączania/wyłączania zabezpieczenia elektrycznego działki w ogrodowej skrzynce elektrycznej w ROD Malcanów-Brzezina

Uwaga: zasady dotyczą działek, podłączonych do ogrodowej sieci elektrycznej oraz użytkowników tych działek (osób upoważnionych¹), którzy przy odbiorze klucza do skrzynki potwierdzili swoim podpisem zapoznanie się z poniższymi zasadami.

1. Zabezpieczenia elektryczne działek znajdują się w ogrodowych skrzynkach elektrycznych, oznaczonych numerami porządkowymi od 1 do 40, rozmieszczonych w alejkach ogrodowych i przeznaczonych maksymalnie dla czterech działek każda.
2. Oгородowe skrzynki elektryczne, zawierające zabezpieczenia działek, są metalowe, pomalowane na szaro. Skrzynki zostały pomierzone pod kątem zbadania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i wraz z wyposażeniem są dopuszczone do eksploatacji (norma /PN-IEC-60364 -4 -41 :2017 - 09)
3. Wewnątrz każdej ogrodowej skrzynki znajduje się rozdzielnica (z tworzywa sztucznego – małe pudełko z przezroczystą przykrywką podnoszoną do góry), zawierająca zabezpieczenia działek, opisane numerami działek.
4. Każda działka posiada zabezpieczenie elektryczne w postaci jednofazowego wyłącznika nadprądowego (tzw. „S-ki”) 20 A o charakterystyce C.
5. Zabezpieczenie elektryczne działki w ogrodowej skrzynce elektrycznej nie stanowi zabezpieczenia indywidualnej działkowej instalacji elektrycznej, dla której użytkownik działki powinien zapewnić własne zabezpieczenie elektryczne.
6. Pozostała część instalacji elektrycznych w ogrodowej skrzynce jest osłonięta płytą tekstolitową, zabezpieczającą przed ewentualnym przypadkowym dotknięciem osłoniętej instalacji, mogącym skutkować porażeniem elektrycznym.
7. **Celem** umożliwienia dostępu użytkownikowi działki do zabezpieczenia elektrycznego jego działki w ogrodowej skrzynce elektrycznej **jest**:
 - ułatwienie samodzielnego przywrócenia zasilania działki w przypadku awarii zasilania na działce, która spowoduje wyłączenie zabezpieczenia elektrycznego w ogrodowej skrzynce elektrycznej,
 - samodzielne wyłączanie zasilania działki w celu bezpiecznego prowadzenia prac elektrycznych w instalacji działkowej,
 - samodzielne wyłączanie zasilania działki na okres poza sezonem działkowym lub na czas nieobecności na działce.
8. Użytkownik działki zobowiązany jest zgłosić do zarządu ROD (sms-em, e-maile’ m, na piśmie lub poprzez zakładkę „zgłaszanie problemów”
9. na stronie internetowej ogrodu) powtarzające się samoistne wyłączanie zabezpieczenia elektrycznego działki, znajdującego się w ogrodowej skrzynce elektrycznej.
10. Użytkownik działki otrzymuje klucz do ogrodowej skrzynki elektrycznej, w której znajduje się zabezpieczenie elektryczne oznaczone numerem jego działki. Klucz posiada etykietę z numerem porządkowym właściwej skrzynki oraz numerem działki.

1 Osoby posiadające notarialne upoważnienie do reprezentowania użytkownika działki lub osoby sprawujące formalną, zatwierdzoną przez zarząd ROD, opiekę nad działką.

11. Ogrodową skrzynkę elektryczną należy otwierać ostrożnie, przekręcając klucz w zamku w prawo i wykorzystując do otwarcia drzwiczek zamontowany na nich uchwyt (a nie klucz w zamku).
12. Otwarcie ogrodowej skrzynki elektrycznej powinno odbywać się najlepiej w dni bezdeszczowe jednakże w przypadku konieczności otwarcia skrzynki w dni mokre/wilgotne, **trzeba pamiętać** o obuwiu na podeszwie gumowej oraz **o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas otwierania/zamykania skrzynki oraz podczas wyłączania/załączania zabezpieczenia działki.**
13. Użytkownik działki posiadający klucz do ogrodowej skrzynki elektrycznej może włączyć lub wyłączyć jedynie zabezpieczenie swojej działki.
14. Ogrodową skrzynkę elektryczną należy zamykać ostrożnie, wykorzystując do zamknięcia/dociśnięcia drzwiczek zamontowany na nich uchwyt a następnie przekręcając klucz w zamku w lewo.
15. Zabrania się:
 - powierzania klucza do ogrodowej skrzynki elektrycznej osobom trzecim,
 - podejmowania siłowych prób otwarcia ogrodowej skrzynki elektrycznej,
 - **włączania lub wyłączania zabezpieczeń działek sąsiadów bez ich zgody/upoważnienia,**
 - wyjmowania zabezpieczającej płyty tekstolitowej,
 - wkładania rąk i/lub jakichkolwiek narzędzi poza płytę tekstolitową,
 - prowadzenia jakichkolwiek prac instalacyjnych/deinstalacyjnych w ogrodowej skrzynce bez uzyskania pisemnej zgody ze strony zarządu ROD,
 - pozostawiania ogrodowej skrzynki elektrycznej otwartej po zakończeniu własnych działań.